



INFORMAZIONI

GENEMAX 3500IS, grazie ad un sistema di controllo dei giri del motore in base alla potenza effettivamente utilizzata e quindi all'assorbimento, permette un risparmio di benzina pari al 30% rispetto ai classici generatori. Completamente **silenziato** e dotato di carrello per agevolare il trasporto, è in grado di emanare una potenza massima di 3,3 kw e possiede un motore monocilindrico a benzina a 4 tempi da 212 cc. Grazie alla tecnologia ad **inverter**, produce energia elettrica a frequenza e tensione costante, rendendosi ideale per apparecchiature elettroniche anche sofisticate. È compatto e pesa solo 45 kg, con protezione da sovraccarico sia per AC che per DC e display con lampada pilota e indicatore di potenza.



COD.

DESCRIZIONE

LISTINO

COD.	DESCRIZIONE	LISTINO
GENEMAX3500IS	GENERATORE INVERTER SILENT 3.5 KW (3200 W MAX)	
GMAXSPINA32A	SPINA ADATTATORE DA 32 AMPERE	inclusa
GMAX3500BAT	BATTERIA A LIQUIDO PER GENEMAX 3500IS	inclusa

ACCESSORI OPZIONALI



TANICA OLIO MOTORE

Grado dell'olio motore raccomandato:
API Service SE o superiore:
0.6 l (0.16 US qt, 0.13 Imp qt)



CONNETTORE PARALLELO



BATTERIA AD ACIDO

(inclusa nella prima fornitura)



SPINA ADATTATORE 32 AMPERE

PARTICOLARI



Pannello di controllo



Batteria ad acido per l'accensione elettrica



Facile accesso per il controllo dell'olio



Blocco ruote

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore (Max): 3,3 kW	Avviamento: elettrico
Generati (continuo): 3 kW	Monofase: 230v
Motore / Engine power: Loncin / 212 CC	Inverter / Avr: sì
Serbatoio: 10 litri	Connessione parallela: sì
Peso totale macchina: 45 kg	Silent: sì
Quadro (prese): 1 indus. (32A) + 1 schuko (16A) + usb	Rumorosità: 65 dB
Dimensioni: 678 x 440 x 510 mm	Carburante: benzina verde / Kit ruote: 4 ruote